

IP CAM 手機APP操作介紹

使用前注意事項

手機請先下載APP安裝【V380 Pro】

Android系統請先到Play商店搜尋V380 Pro
IOS系統請先到App Store商店搜尋V380 Pro



- 1.請先連接電源變壓器
- 2.依照圖中方向把記憶卡插入 (需搭配記憶卡才可回放錄影)
- 3.連接電源後請先長按15秒攝影機下方的reset鍵

連線方法：AP熱點模式

*手機請先連接上監視區域的WIFI

攝影機連接電源，語音提示：“請先用WIFI智能快配連接路由器” (不支援smartlink功能的設備，請用其他方式配置網路)

新用戶使用**手機號碼/信箱註冊帳號**>右上角【+】添加設備>熱點建立完畢>添加攝影機>點選【WIFI熱點】>輸入【區域WIFI】的帳號與密碼>搜索攝影機>即完成設定。

1 請輸入手機號/信箱
請輸入密碼
登錄
忘記密碼 註冊用戶
繼續一下
其他登錄方式

2 29201782
掃一掃
添加設備
點選【+】添加設備

3 添加攝像機
手動添加 附近設備
請確認設備已接通電源！
下一步

4 添加攝像機
手動添加 附近設備
如果您聽到下面的語音提示，請點擊繼續
熱點建立完畢
點選【熱點建立完畢】
WIFI連接完成
其他方式
接受好友設備ID或已聯網設備ID
沒有聽到語音提示？

5 添加攝像機
手動添加 附近設備
如果您聽到下面的語音提示，請點擊繼續
熱點建立完畢
搜索設備WIFI列表需要打開GPS開關
確定
點選【確定】

6 開啟【GPS定位】
定位服務
準確度高
耗電量低
僅限裝置
最近的位置資訊更新
Google 位置資訊分享

7 Wi-Fi
開啟Wi-Fi
Wi-Fi自動切換
找到設備的WIFI名稱
名稱: MV*****開頭的設備
MV29202000
TOTOLINK_A950RG
TOTOLINK_A950RG_5G
Martin-Home

8 添加攝像機
MV29202000
點選已找到設備
如沒有出現在點選刷新即可
刷新

9 添加攝像機
請選擇一個路由器WIFI連接
輸入區域的WIFI與密碼
小叮嚀: 不支援5G WIFI
King-Net
Martin-Home
TOTOLINK_A950RG

10 搜索攝像機
43%
設備連接中
盡量使您的路由器、手機和設備相互靠近

11 測試
高畫
雲台

常見問題

Q: WIFI連線問題
A: 連線上出現問題優先使用“Reset”

Q: 記憶卡無法儲存
A: 設備配置 > 錄像設定 > 儲存影像開啟

LINE 線上技術服務

使用ID加入好友
@kingnet



IP CAM 手機APP操作介紹

使用前注意事項

手機請先下載APP安裝【V380 Pro】

Android系統請先到Play商店搜尋V380 Pro
IOS系統請先到App Store商店搜尋V380 Pro



背面

1.請先連接電源變壓器

2.依照圖中方向把記憶卡插入
(需搭配記憶卡才可回放錄影)



3.插入網路線

*準備好一台能上網數據機或IP分享器
用網路線連接攝影機

連線方法3:有線網路設定

Step.1 攝影機連接上有線網路後，打開【V380】點選【+】，點選【添加設備】，點選【接受好友ID或已聯網設備ID】輸入設備資料，按下確定，連線完成後，設備會自動出現在設備列表中

請輸入設備ID 填寫後按下確定即可
輸入設備ID或掃條碼號
請輸入用戶名
預設帳號:admin
請輸入密碼
預設密碼:空白

掃描攝影機底部上的條碼號

Step.2 手機連線上攝影機後，點選【設備配置】→【網路設置】→下方點選【將設備切換為路由模式】，選到分享器WIFI，輸入WIFI密碼，按下確定即可完成，之後就可以拔掉網路線。

測試 手機連接上攝影機後

設置

更換設備網絡 選擇【更換設備網路】

更換設備網絡

選擇分享器的WIFI名稱
King-Net
輸入WIFI密碼

確定

將設備切換為AP熱點模式

即時回放觀看設定 *如要備份錄影檔案，需取出記憶卡到電腦去讀取備份。 檔案為AVI格式，可直接觀看

測試

正在觀看：客廳

正在觀看：客廳

錄像回放

Rec1283_20160429132001_A_1.avi

2016-04-29 13:20:10

選擇回放日期

日	一	二	三	四	五	六
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

開始時間	時長	大小
08:49:02	2.0分鐘	1.1 MB
08:53:12	2.0分鐘	3.6 MB
08:55:27	2.0分鐘	3.1 MB
08:57:35	3.0分鐘	5.8 MB

1 點選錄影回放

2 選擇攝影機回放時間

3 選擇回放時間檔案

4 即可回放檔案