


首次安裝DVR主機請詳閱

帳號：admin
密碼：空白或 123456

【回放操作模式】 右鍵錄影搜尋>選擇回放時間即可回放



- 1 右鍵點選主選單
- 2 會出現回放視窗可利用日期時間來蒐尋回放資料

選擇儲存錄影的讀寫碟

選擇錄影資料日期時間

選擇要播放的頻道

選擇欲搜尋的時間

選擇欲播放的影片

播放功能列

可選擇兩種搜尋方式

錄影時間列表

【回放備份操作】 主選單>錄影備份



- 1 右鍵點選主選單



- 2 錄影備份
- 6 依序選擇備份資料及檔案類型

1 名稱/類型 剩餘容量/總容量 設備狀態

1	sdb1(USB_DISK)	15.09 GB/15.10 GB	空閒
---	----------------	-------------------	----

3 下頁 選擇/取消待備份檔案

4 檢測 備份 清除 停止

確定

先使主機偵測到您的裝置(USB隨身碟)

選中的設備 sdb1

選擇備份類型

選擇備份頻道

錄影類型 全部

開始時間 2016-06-14 00:00:00

結束時間 2016-06-14 11:46:31

備份時間

2	頻道類型	開始時間	結束時間	大小(KB)
1	<input type="checkbox"/>	16-06-14 10:37:22	16-06-14 11:24:41	612346
2	<input checked="" type="checkbox"/>	16-06-14 11:46:23	16-06-14 11:46:31	160

檔案格式

AVI

需要空間/剩餘空間:160.00 KB/15.09 GB

開始

遠端監控網路設定及手機使用說明

【網路設定操作說明】浮動(非固定IP)位置說明

- 1 將主機連接上可直接上網數據機及分享器。
- 2 按滑鼠右鍵->網路配置，勾選【自動取得IP位置】，按下應用即可
- 3 按滑鼠右鍵->P2P二維碼找到【UUID】即可，參考以下【手機端監看說明】掃描條碼號



【手機端監看說明】

先至Play商店下載APP程式：**N_EYE**

- 1 點選**其他登陸方式**
- 2 進入設備清單點選【+】
- 3 選擇【二維碼掃描】
- 4 填寫**設備資訊** 點選確定



返回主畫面點選【**圖**】
可進行即時畫面監看

返回主畫面點選【**▶**】
選擇您欲回放的攝影機

填寫所要回放的資料

即可進行遠端回放

